

ATA-7015 高压放大器

单通道

带宽 (-3dB) DC~80kHz

最大输出电压 3kVp-p ($\pm 1.5\text{kVp}$)

最大输出电流 40mA_p

压摆率 $\geq 534\text{V}/\mu\text{s}$



简介

ATA-7015 是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出 3kVp-p ($\pm 1.5\text{kVp}$) 高压，可以驱动高压型负载。电压增益数控可调，一键保存常用设置，为您提供方便简洁的操作选择。

输入 Input

输入为 BNC 接口。

输出 Output

输出为 SHV 射频连接器，最大输出电压 3kVp-p ($\pm 1.5\text{kVp}$)，最大输出电流 40mA_p。

液晶面板显示

操作面板液晶显示，设备状态及参数动态显示，交互界面一目了然，简洁易懂。

电压增益

电压增益数控 0~1000 倍可调。结合液晶面板增益的显示，能够快速调整至需要的电压值。

监测口 Monitor

1/1000 Monitor：此端口电压为输出端口的 1/1000，监测口为 BNC 接头，可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。

规格参数

型号	ATA-7015
通道数	单通道
输出形式	单端输出
带宽 (-3dB)	DC~80kHz
最大输出电压	3kVp-p (± 1.5 kVp)
最大输出电流	20mA _p (DC~50Hz)
	40mA _p (>50Hz)
最大输出功率	60W _p
保险丝	4A/250V
电压增益	x0~1000 (1 step/10 step)
负载 R_L 上限	$\geq 74.5k\Omega$ (DC~50Hz)
	$\geq 37k\Omega$ (>50Hz)
输出电阻	500 Ω
压摆率	$\geq 534V/\mu s$
输出电压误差	$\leq \pm 1\%$ @(DC, 1.5kV)
输入电阻	10k Ω
电压监测	1000:1 ($\pm 5\%$ @Output, FS)
输入幅度	0~10V _{p-p} MAX
谐波失真 (THD)	$\leq 1\%$ @1kHz, 2.4kV _{p-p}
输出电压零点漂移	$\leq \pm 1V$
输出接口	SHV 射频连接器
保护	过流保护
信号地	与机壳、电源线地相连

其他

供电电压:	AC 220V $\pm 10\%$, 50Hz
工作温度:	0°C ~ 45°C
存储温度:	-20°C ~ 50°C
工作湿度:	$\leq 80\%$ RH, 无冷凝
质保:	3 年
尺寸:	442*164*574mm (宽*高*深)

订货信息

型号:	ATA-7015
指标描述:	DC~80kHz (-3dB) 单通道高压放大器
附件:	电源线*1 根, BNC 线*2 根, 高压输出线*1 根, USB 连接线*1 根, 保险管*1 只, 用户手册、使用指南、产品合格证、校准证书、装箱部件列表各 1 份。
联系我们:	029-88865020



www.aigtek.com